



## one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski

Informacje dodatkoweWspółpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,1675.., 1676..Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnymDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniemZ samozaciskami

533037

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

### Konfiguracja

- krzyżowy

### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

### Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

### Wymiary

głębokość	41,6 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
Odporność na porażenia	IK07